4) – Contatto magnetico radio CM R

- Alla **prima alimentazione con la batteria**, per un corretto funzionamento, **chiudere** i due tamper antistrappo (apertura involucro e antirimozione) per **resettare il contatto**.
- Nell'utilizzo dello switch per tapparelle oppure del contatto N.C. ausiliario, **se non viene utilizzato il REED incorporato**, **deve essere escluso con il Jumper fornito**.
- Gli **ingressi supplementari**, se non utilizzati, **devono rimanere ponticellati**.

Sensore dotato di trasmettitore radio incorporato con contatto magnetico n.c. di tipo REED con magnete di apertura contatto (fornito), dotato inoltre di **due ingressi supplementari**: - **ingresso 1** per contatto magnetico remoto ausiliario, **ingresso 2** per modulo Switch per tapparelle – rivelatore di apertura a cordino (optional).
Sensore protetto contro l'apertura dell'involucro mediante tamper antiapertura.
Il sensore è dotato inoltre di un **rivelatore piezoelettrico di vibrazione** incorporato per la protezione dell'infisso e dell'area circostante su cui viene posizionato.
Il **rivelatore piezoelettrico di vibrazione** capta le vibrazioni provocate da attacchi meccanici quali quelli provocati da trapano elettrico, piede di porco, scalpello, etc. alla struttura su cui il sensore viene fissato. L'ingresso tapparelle non ha bisogno del ponticello di chiusura se non viene utilizzato.

DATI TECNICI:

- Gestione a microprocessore
- Alimentazione : batteria al litio da 3,6v
- Protezione contro inversione di polarità della batteria
- Assorbimento = 7 microampere
- Portata trasmettitore in aria libera : 350 mt.
- Frequenza di funzionamento : 433,92 Mhz
- Potenza : 10mw
- Antenna interna caricata
- Contatto REED incorporato
- Sensore sismico/vibrazione con regolazione di sensibilità incorporato
- Ingresso switch
- Ingresso contatto N.C.
- Supervisione 60 minuti
- Conforme norme CE
- Dimensioni : 90x30x23 mm

Posizionamento dei Jumper di selezione del modo di funzionamento del sensore

- Selettore switch tapparelle
  - **Aperto** – intervento dopo 9 impulsi (sensibilità normale)
  - **Chiuso** – intervento dopo 5 impulsi (sensibilità alta)
- Selettore rilevatore piezoelettrico vibrazione
  - **Aperto** – media sensibilità
  - **Chiuso** – massima sensibilità

SECURVERA I.F.A. **00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990**
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004
Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SS-CMR 060411

SS-CMR 060411

GUIDA PRATICA

TRASMETTITORE PER SWITCHALLARME CONTATTI MAGNETICI

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069 Codice Equivalente: CM 20VR Marrone CM VR Marrone

RADIOSWITCH E CONTATTI MAGNETICI SS-CMR

SS-CMR Trasmettitore radio. Frequenza 433.92 Mhz. Potenza trasmissione 10 mW. Codifica univoca: 281.000 miliardi di combinazioni, sistema antiannebbiamento. Incorpora: contatto magnetico, sensore sismico regolabile (escludibili), ingresso NC. per contatti esterni, e ingresso conta impulsi selezionabile per switchallarm. Trasmissione allarme separata di: contatto magnetico, sensore sismico, switchallarm, manomissione e strappo, batteria bassa, esistenza in vita, Walk test e test RF escludibile. Batteria a litio da 3,6 V. inclusa con durata tipica 4 anni. Assorbimento riposo 0,008 mA. Contenitore in ABS. Colore Marrone. Dimensioni L90XH30XP23 mm. Peso 0,45 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La SS-CMR: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare